

POINTEUSE TIMYTEL 1084J POUR SITES DISTANTS

La pointeuse badgeuse TimyTel 1084J est destinée à la gestion des sites distants.

Elle se connecte simplement à un réseau WiFi. Son écran tactile 3,5" rend cette opération des plus intuitive.

Installez ensuite notre logiciel Timy-Soft sur votre poste informatique ou sur le réseau informatique de votre entreprise. Les données seront transmises en temps réel de la pointeuse vers le logiciel. Ceci indépendamment de l'emplacement géographique de la badgeuse: les données sont transmises par Internet.

Le pointage des salariés s'effectue avec nos badges sécurisés au format carte bancaire ou porte-clés

L'outil indispensable
pour gérer un ou
plusieurs sites
distants.



FABRIQUÉE EN FRANCE

BKS

BKS Electronique SAS - 20 rue Aristide Bergès - 38800 Le Pont de Claix - FRANCE
Tel: +33 (0)4 76 98 30 99 - www.bkselec.com - info@bkselec.com

E l e c t r o n i q u e

CARACTÉRISTIQUES:

CONNEXION WIFI

La pointeuse Timy 1084J se connecte à n'importe quel réseau WiFi ou câble ethernet. En option, des kits de connexion via GSM (carte SIM) peuvent être livrés.

La récupération des données par clé USB est également possible.

LES BADGES RFID

Les salariés peuvent pointer grâce à nos badges sans contact disponibles au format carte bancaire ou porte-clés.



VOS DONNEES EN TEMPS RÉEL

Notre logiciel Timy-Soft est directement relié à la pointeuse via Internet. Les données de pointage peuvent donc être consultées en quasi temps réel.

INFORMATIONS POUR LES SALARIÉS

La pointeuse Timy permet d'afficher aux salariés les derniers pointages ainsi que le temps de présence pointé sur la journée.

- **Dimensions mm:** 100 (H) x 106 (L) x 20 (P)
- **Poids:** 160g
- **Alimentation:** Prise secteur 220V (inclue) avec câble de 1,5m. Alimentation POE en option.
- **Température de fonctionnement:** -10°C à +45°C
- **Indice de protection:** Aucun. La pointeuse n'est pas destinée à un usage en extérieur ou dans des environnements hostiles.
- **Écran:** Écran tactile 3,5", 480x320. Affiche le jour de la semaine, la date complète et l'heure au format 24h. Configurable avec bouton « Pause » et « Interrogation » (pour visualiser les derniers pointages et le temps de présence pointé sur la journée)
- **Signal sonore:** Style « bip ». Confirme la bonne lecture d'un badge et annonce les messages systèmes.
- **Lecteur de Badge:** RFID (badges ou portes-clé). Sans contact, et sans usure, technologie robuste, sans maintenance.
- **Mémoire interne:** Type « flash ». Maintien en permanence un historique des derniers 30.000 pointages. Sur demande l'intégralité de la mémoire peut être récupérée de la pointeuse.
- **Horloge:** Heure et date synchronisée automatiquement par le réseau. Changement d'heure été/hiver automatique.
- **Connexion :** Wifi ou Ethernet. Grâce à son écran tactile, la pointeuse se connecte à votre WiFi de la même manière qu'un Smartphone. Si vous n'avez pas de réseau wifi là où la pointeuse est installée, il est possible de rajouter un kit carte SIM qui vous permet de connecter votre pointeuse TimyTel à un réseau mobile. Carte SIM à la charge de l'utilisateur.
- **Récupération des Pointages:** Les données de pointage sont transmises au logiciel:
 - Toutes les 10min en connexion WiFi ou Ethernet
 - A chaque heure pleine de 7h00 à 22h00 en connexion par carte SIM
 - Récupération possible par clé USB

