

POINTEUSE WIFI TIMY 1084 H

La pointeuse badgeuse Timy 1084H est la pointeuse polyvalente de BKS Electronique.

Elle se connecte simplement au WiFi de votre entreprise. Son écran tactile 3,5" rend cette opération des plus intuitive.

Installez ensuite notre logiciel Timy-Soft sur votre poste informatique et les données seront transmises en temps réel de la pointeuse vers le logiciel.

Le pointage des salariés s'effectue avec nos badges sécurisés au format carte bancaire ou porte-clés

Connectez jusqu'à 10 pointeuses à votre réseau et gérez les via le même logiciel.

Spécialement conçue pour les PME, cette pointeuse horaire s'installe en seulement quelques minutes.



CARACTÉRISTIQUES:

CONNEXION WIFI

La pointeuse Timy 1084H se connecte en WiFi ou par câble ethernet au réseau de votre entreprise. La récupération des données par clé USB est également possible.

LES BADGES RFID

Les salariés peuvent pointer grâce à nos badges sans contact disponibles au format carte bancaire ou porte-clés.



VOS DONNEES EN TEMPS RÉEL

Notre logiciel Timy-Soft est directement relié à la pointeuse via le WiFi de votre entreprise. Il est donc possible de consulter en temps réel les données de pointage des salariés.

INFORMATIONS POUR LES SALARIÉS

La pointeuse Timy permet d'afficher aux salariés les derniers pointages ainsi que le temps de présence pointé sur la journée.

- **Dimensions mm:** 100 (H) x 106 (L) x 20 (P)
- **Poids:** 160g
- **Alimentation:** Prise secteur 220V (inclue) avec câble de 1,5m. Alimentation POE en option.
- **Température de fonctionnement:** - 10°C à +45°C
- **Indice de protection:** Aucun. La pointeuse n'est pas destinée à un usage en extérieur ou dans des environnements hostiles.
- **Écran:** Écran tactile 3.5", 480x320. Affiche le jour de la semaine, la date complète et l'heure au format 24h. Configurable avec bouton « Pause » et « Interrogation » (pour visualiser les derniers pointages et le temps de présence pointé sur la journée)
- **Signal sonore:** Style « bip ». Confirme la bonne lecture d'un badge et annonce les messages systèmes.
- **Lecteur de Badge:** RFID (badges ou portes-clé). Sans contact, et sans usure, technologie robuste, sans maintenance.
- **Mémoire interne:** Type « flash ». Maintien en permanence un historique des derniers 30.000 pointages. Sur demande l'intégralité de la mémoire peut être récupérée sur la pointeuse.
- **Horloge:** Heure et date synchronisée automatiquement par le réseau. Changement d'heure été/hiver automatique.
- **Connexion:** Wifi ou Ethernet. Grâce à son écran tactile, la pointeuse se connecte à votre WiFi de la même manière qu'un Smartphone.
- **Récupération des Pointages:** La pointeuse communiquera directement avec le logiciel Timy-Soft. Aucun réglage ou paramétrage n'est nécessaire. Timy-Soft détectera automatiquement toutes les pointeuses installées dans votre réseau local (WiFi ou Ethernet). La pointeuse et le poste informatique sur lequel est installé le logiciel Timy-Soft doivent se trouver dans le même réseau informatique. Il est également possible de récupérer les données à l'aide d'une clé USB.

